

LED reflektor sa PIR senzorum 10W

Šifra: 4729

Kategorija proizvoda: LED reflektori

Proizvođač: Elementa

Cena: **1.060,00** rsd.



Brend:	PROSTO	
Tip:	Reflektor sa senzorum	
Napajanje:	185-240 V~	
Snaga:	10 W	
Struja:	50 mA	
Boja svetlosti:	Dnevna svetlost	
Temperatura svetlosti:	6500 K	
Jačina svetlosti:	900 lm	
Broj LED dioda:	13	
Tip diode:	SMD2835	
PIR senzor:	Da	
Montaža:	Zidna	
Ugao osvetljenja:	110°	
CRI vrednost:	80 Ra	
Vreme zagrevanja:		Potrošnja:
	10 kWh 1000 h	
Radni vek:	36000 h	
Broj uklj. isklj.:	18000	
Dimabilnost:	Ne	
Materijal kućišta:	Metal	
Boja kućišta:	Crna	
IP zaštita:	IP65	
Radna temperatura:	-20 do +40°C	
Masa:	0.2 kg	
Dimenzije:	111x148x55 mm	
Vreme osvetljenosti:	Minimum 10 s (±3 s); maksimum 8 min (±3 min)	
Svetlosna osetljivost senzora:	3-2000 lx (podesivo)	
Ugao detekcije senzora:	120°	
Domet senzora:	10 m MAKS. (-20 do +40°C	Radna temperatura: